

## SONNEN VEJLEDNING

Vejledning til indstilling af Sonnen til Time of Use.

Kunden skal frem til Dashboard 2.0 hvor driftsindstillingerne kan ændres.  
Vejledningen nedenfor skal følges:

1. Gå til siden <https://find-my.sonnen-batterie.com/>

(Vigtigt! Samme internet som Sonnen Systemet er tilkoblet skal benyttes)

2. Tryk på **Configure Assistant 2.0** (Vigtigt! Det skal være version 2.0 og ikke 1.0)

**OBS!** Hvis kunden kun kan se version 1.0 vælges version 1.0.

Herefter kan man i browserens URL se den lokale Ip adresse efterfulgt af 8080 som eksempel:

/ip/193.104.202.2.8080 / login

Her fjernes 8080 i talrækken og der tasteres **ENTER** hvorefter version 2.0 bliver aktiveret.

Herefter fortsættes til punkt 3.

3. Log på med følgende username og password

Username: User

Password: sonnenUser3552

4. I venstre side vælges „Settings“ hvor der kan vælges mellem operating modes.  
Hvis man vælger **Time of Use** kan indstillingen til hvornår systemet skal lade fra elnettet indstilles.

På samme måde kan indstillingen fravælges igen hvis systemet ikke længere skal hente strøm fra elnettet.

**Configure charging** X

During this time window, discharging the battery is prevented. The battery will be charged from the PV system. Optionally, charging with power from the grid can be enabled (e.g. during low tariff windows).

Start 09:00

End 12:00

Max. power from grid

2000W

cancel apply

Vælg **Start og End time**

Vælg **Max power from grid**  
(vælg hvor meget der maksimalt skal lades fra nettet – hvis der vælges 0 W lades der ikke)

Vælg **Apply**

Vælg **Save schedule**